Оборудование фирмы Husqvarna

Частотный преобразователь Husqvarna CF11M

Частотный преобразователь Husqvarna CF11M с выходным током 11 ампер для подключения электрических глубинных вибраторов серии AX и Vibrostar (VB). Прочный металлический каркас, вес 18 кг позволяет переносить преобразователь одному оператору без посторонней помощи.



Технические характеристики

Входное напряжение:	230В-1-50Гц
Выходной ток:	11 А
Количество выходов:	1
Входной ток:	7 А
Выходное напряжение:	42В-3-200Гц
Выходная мощность:	0.8 кВА
Защищенные выходы:	Нет
Тепловая защита статора и генератора:	Да
Масса:	18 кг
Индекс защиты:	IP55
Допуск первичного напряжения:	±10%
Температура окружающей среды:	-10°C +40°C
Тип рамы:	Рама
Уровень шума:	76 дБ(А)

Таблица совместимости

Модель	AX36	AX40	AX48	AX56	AX65	AX90	VB40	VB50	VB60
Ток, А	6,2	4,5	10	10,7	19	21	4	8	11

CF11M	1шт	1шт	1шт	1шт	0шт	0шт	1шт	1шт	1шт

Особенности:

Генератор на постоянном магните значительно легче. Прочная рама. Один выход для работы одного вибратора. Низкое потребление входного напряжения. Низкая стоимость. Нет вредных выбросов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация